

Описание товара Бензиновый генератор Geko

7401 E-AA/HHBA



Описание

Большой воздушный фильтр и эффективный глушитель. Автоматическое управление воздушной заслонкой – при запуске не требуется управлять воздушной заслонкой вручную. Распределительная коробка с органами управления установлена напротив выхлопной трубы. Аккумуляторная батарея расположена в распределительной коробке. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива в баке. Нагрузка мощностью до 5500 Вт подключается к выходной однофазной розетке на 32 А. Выходные розетки: трехфазная розетка СЕЕ на 16 А, однофазные розетка СЕЕ на 32 А и розетка с заземлением. Отключаемый стартовый усилитель.

Характеристики

Напряжение	230 В
Модель	Geko 7401 E-AA/HHBA
Модель двигателя	GX390
Система охлаждения	воздушная
Частота вращения двигателя	3000 об/мин
Топливо	бензин
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Тип генератора	Асинхронный
Инверторная модель	нет
Функция сварки	нет

Степень защиты	IP 54
Уровень шума	70 дБ
Масса	107 кг
Длина	740 мм
Ширина	530 мм
Высота	500 мм
Страна происхождения	Германия
Гарантия	1 год
Стартер	ручной
Мощность, кВт	7.04 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.